X6
Diagnostic socket

8 ETH_A 0.35 GE 53
3 ETH_RX+ 0.35 WS/GR 17
11 ETH_RX- 0.35 GN/GR 18
12 ETH_TX+ 0.35 WS 35
13 ETH_TX- 0.35 GN/BL 36
X6*1B

X2376*1V
ETH_WUP 0.35 GN/RT 54
A528*8B

with gesture recognition camera/interior camera

A528
Basic central platform (BCP)

2 ETH_BB_H 0.35 GN/RT 14
1 ETH_BB_L 0.35 WS/RT 1
X382*1B

38 ETH_BB_H 0.35 GN/BL 58
37 ETH_BB_L 0.35 WS 57
51 ETH_WUP 0.35 GN/RT N8*1B
X2374*1V

N8
Combined charging unit (CCU)

5 ETH_BB_H 0.35 GN/BL 9
4 ETH_BB_L 0.35 WS 8
14 ETH_WUP 0.35 GN/RT A21*1B
X2374*1V

A21
Roof function centre (FZD)

20 ETH_BB_H 0.35 GN/RT 6
19 ETH_BB_L 0.35 WS/RT 5
2 ETH_WUP 0.35 GN/RT A587*1B
X2376*1V

A587
Autonomous Driving Camera Low (ADCAML)

23 ETH_BB_H 0.13 GN
22 ETH_BB_L 0.13 WS
21 A528*9B
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
1
5
2
7 ETH_WUP 0.35 GN/RT A24*1B
X2374*1V

A24
Rear view camera (RVC)

X2373*1V
ETH_WUP 0.35 GN/RT
3 1 A402*2B 11 A402*1B

A402
Head Unit High (HU-H)

8 ETH_BB_H 0.35 GN/GR 6
10 ETH_BB_L 0.35 WS/GR 7
X20*1B

4 ETH_BB_H 0.35 GN
2 ETH_BB_L 0.35 WS
X2373*1V
ETH_WUP 0.35 GN/RT
1 3 17 A403*3B

A403
Receiver audio module (RAM)

7 ETH_BB_H 0.35 GN 2
9 ETH_BB_L 0.35 WS 4
X2373*1V
ETH_WUP 0.35 GN/RT 10 A502*1B

A502
Telematic Communication Box (TCB)

7 ETH_BB_H 0.35 GN/GR 7
10 ETH_BB_L 0.35 WS/GR 14
A652*1B

A652
Instrument panel (KOMBI)